Tabela nr 1

Bilans mocy dla rozdzielnicy RG									
Lp.	**Obciążenie**	**Moc czynna zainstalowane Pi [kW]**	**Moc bierna zainstalowane Qi [kW]**	**Moc pozorna zainstalowane Si [kVA]**	**Współ. mocy cosφ**	**Współ. jednoczesności "k"**	**Moc czynna skuteczna Ps [kW]**	**Moc bierna skuteczna Qs [kVar]**	**Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]**
Moc	**RG**	**42,23**	**13,88**	**44,45**	**0,95**	**0,48**	**20,27**	**6,66**	**21,34**
Prądy [A]		**64,24**					**30,84**		
1	TK - Tablica kotłowni	5,39	1,77	5,67	0,95	0,77	4,17	1,37	4,39
2	T11 - Tablica obiektowa	4,67	1,53	4,92	0,95	0,52	2,43	0,80	2,56
3	T12 - Tablica obiektowa	10,19	3,35	10,73	0,95	0,63	6,44	2,12	6,77
4	T21 - Tablica obiektowa	4,74	1,56	4,99	0,95	0,51	2,40	0,79	2,53
5	T22- Tablica obiektowa	6,62	2,18	6,97	0,95	0,53	3,52	1,16	3,70
6	TW1 - Tablica windy	5,00	1,64	5,26	0,95	0,10	0,50	0,16	0,53
7	TW2 - Tablica windy	5,00	1,64	5,26	0,95	0,10	0,50	0,16	0,53
8	Oświetlenie	0,32	0,11	0,34	0,95	0,90	0,29	0,09	0,30
9	Zasilanie COD 1,2,3	0,30	0,10	0,32	0,95	0,10	0,03	0,01	0,03
10									
11									

Tabela nr 2

Bilans mocy dla rozdzielnicy TK									
Lp.	**Obciążenie**	**Moc czynna zainstalowane Pi [kW]**	**Moc bierna zainstalowane Qi [kW]**	**Moc pozorna zainstalowane Si [kVA]**	**Współ. mocy cosφ**	**Współ. jednoczesności "k"**	**Moc czynna skuteczna Ps [kW]**	**Moc bierna skuteczna Qs [kVar]**	**Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]**
Moc	**TK**	**5,39**	**1,77**	**5,67**	**0,95**	**0,77**	**4,17**	**1,37**	**4,39**
Prądy [A]		**8,20**					**6,34**		
1	Oświetlenie	0,09	0,03	0,09	0,95	0,90	0,08	0,03	0,09
2	Gniazda porządkowe	0,30	0,10	0,32	0,95	0,30	0,09	0,03	0,09
3	Automatyka kotłowni	5,00	1,64	5,26	0,95	0,80	4,00	1,31	4,21
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Tabela nr 3

Bilans mocy dla rozdzielnicy T11									
Lp.	**Obciążenie**	**Moc czynna zainstalowane Pi [kW]**	**Moc bierna zainstalowane Qi [kW]**	**Moc pozorna zainstalowane Si [kVA]**	**Współ. mocy cosφ**	**Współ. jednoczesności "k"**	**Moc czynna skuteczna Ps [kW]**	**Moc bierna skuteczna Qs [kVar]**	**Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]**
Moc	**T11**	**4,67**	**1,53**	**4,92**	**0,95**	**0,52**	**2,43**	**0,80**	**2,56**
Prądy [A]		**7,10**					**3,69**		
1	Oświetlenie	2,57	0,84	2,71	0,95	0,70	1,80	0,59	1,89
2	Gniazda porządkowe	2,10	0,69	2,21	0,95	0,30	0,63	0,21	0,66
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Tabela nr 4

Bilans mocy dla rozdzielnicy T12									
Lp.	**Obciążenie**	**Moc czynna zainstalowane Pi [kW]**	**Moc bierna zainstalowane Qi [kW]**	**Moc pozorna zainstalowane Si [kVA]**	**Współ. mocy cosφ**	**Współ. jednoczesności "k"**	**Moc czynna skuteczna Ps [kW]**	**Moc bierna skuteczna Qs [kVar]**	**Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]**
Moc	**T12**	**10,19**	**3,35**	**10,73**	**0,95**	**0,63**	**6,44**	**2,12**	**6,77**
Prądy [A]		**15,50**					**9,79**		
1	Oświetlenie	4,17	1,37	4,39	0,95	0,70	2,92	0,96	3,07
2	Gniazda porządkowe	2,60	0,85	2,74	0,95	0,30	0,78	0,26	0,82
3	Wentylacja	3,42	1,12	3,60	0,95	0,80	2,74	0,90	2,88
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Tabela nr 5

Bilans mocy dla rozdzielnicy T21									
Lp.	**Obciążenie**	**Moc czynna zainstalowane Pi [kW]**	**Moc bierna zainstalowane Qi [kW]**	**Moc pozorna zainstalowane Si [kVA]**	**Współ. mocy cosφ**	**Współ. jednoczesności "k"**	**Moc czynna skuteczna Ps [kW]**	**Moc bierna skuteczna Qs [kVar]**	**Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]**
Moc	**T21**	**4,74**	**1,56**	**4,99**	**0,95**	**0,51**	**2,40**	**0,79**	**2,53**
Prądy [A]		**7,21**					**3,65**		
1	Oświetlenie	2,40	0,79	2,53	0,95	0,70	1,68	0,55	1,77
2	Gniazda porządkowe	2,30	0,76	2,42	0,95	0,30	0,69	0,23	0,73
3	Wentylacja	0,04	0,01	0,04	0,95	0,80	0,03	0,01	0,03
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Tabela nr 6

Bilans mocy dla rozdzielnicy T22									
Lp.	**Obciążenie**	**Moc czynna zainstalowane Pi [kW]**	**Moc bierna zainstalowane Qi [kW]**	**Moc pozorna zainstalowane Si [kVA]**	**Współ. mocy cosφ**	**Współ. jednoczesności "k"**	**Moc czynna skuteczna Ps [kW]**	**Moc bierna skuteczna Qs [kVar]**	**Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]**
Moc	**T22**	**6,62**	**2,18**	**6,97**	**0,95**	**0,53**	**3,52**	**1,16**	**3,70**
Prądy [A]		**10,07**					**5,35**		
1	Oświetlenie	3,78	1,24	3,98	0,95	0,70	2,65	0,87	2,79
2	Gniazda porządkowe	2,80	0,92	2,95	0,95	0,30	0,84	0,28	0,88
3	Wentylacja	0,04	0,01	0,04	0,95	0,80	0,03	0,01	0,03
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Tabela nr 7

Bilans mocy dla rozdzielnicy TW1									
Lp.	**Obciążenie**	**Moc czynna zainstalowane Pi [kW]**	**Moc bierna zainstalowane Qi [kW]**	**Moc pozorna zainstalowane Si [kVA]**	**Współ. mocy cosφ**	**Współ. jednoczesności "k"**	**Moc czynna skuteczna Ps [kW]**	**Moc bierna skuteczna Qs [kVar]**	**Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]**
Moc	**TW1**	**5,00**	**1,64**	**5,26**	**0,95**	**0,10**	**0,50**	**0,16**	**0,53**
Prądy [A]		**7,61**					**0,76**		
1	Winda osobowa	5,00	1,64	5,26	0,95	0,10	0,50	0,16	0,53
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Tabela nr 8

Bilans mocy dla rozdzielnicy TW2									
Lp.	**Obciążenie**	**Moc czynna zainstalowane Pi [kW]**	**Moc bierna zainstalowane Qi [kW]**	**Moc pozorna zainstalowane Si [kVA]**	**Współ. mocy cosφ**	**Współ. jednoczesności "k"**	**Moc czynna skuteczna Ps [kW]**	**Moc bierna skuteczna Qs [kVar]**	**Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]**
Moc	**TW2**	**5,00**	**1,64**	**5,26**	**0,95**	**0,10**	**0,50**	**0,16**	**0,53**
Prądy [A]		**7,61**					**0,76**		
1	Winda towarowa	5,00	1,64	5,26	0,95	0,10	0,50	0,16	0,53
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									